

# Essential MP 02 instructions


# The Punkt. MPO2: essential user information

## Keypad



Up

- リストの上へ移動
- テキスト入力時にカーソルを左へ移動
- 数字の増加
- テキストの文字や数字の間へ移動
- ホーム画面: ステータスメニューを開く
- 長押しでテキストまたはメニューの先頭へ移動
- テキスト入力時にカーソルを左へ移動



Punkt.

- ホーム画面: メインメニューを開く
- ハイライトされたオプションを選択
- メッセージのスレッド内: 新しいメッセージを作成



Down

- リストの下へ移動
- テキスト入力時にカーソルを右へ移動
- 数字の減少
- ホーム画面: 通知メニューを開く
- 長押し: メニューまたはテキストの最後へ移動



Contacts

- ホーム画面: 連絡先を開く
- ホーム画面で長押し: 新規連絡先を追加



Messages

- ホーム画面: メッセージメニューを開く
- 番号または連絡先を選択時: その番号または連絡先にメッセージを送る
- ホーム画面で長押し: 新規メッセージを作成
- 着信時に発信者にテンプレートメッセージを送る



Send

- 通話を開始
- 着信に応答
- 通話を保留
- ホーム画面:通話履歴を表示
- 設定メニュー:設定を保存
- 着信中に長押し:ハンズフリー通話機能を起動



Back

- 前画面に戻る
- 文字を削除



End

- 通話を終了
- 通話を拒否
- ホーム画面に戻る
- ホーム画面で長押し:電源オフ




Number keys  
(1 to 9)

- ホーム画面で長押し:ショートカットを利用
- 1を長押し:留守番電話へダイヤル
- 数字や文字の入力




Zero

- テキスト入力時にスペースを挿入
- 数字入力時に0を入力
- 電話番号の入力時に長押し:+を挿入



Star

- テキスト入力時に記号リストを表示
- 電話番号の入力時に、例えば+などの記号を入力
- 通話中に長押し:ミュートをかける
- メッセージ作成時に長押し:顔文字リストを表示



Hash

- テキスト入力時に入力モードを変更:予測入力、マルチタップ入力、数字入力を切替
- メッセージ作成時に長押し:言語を選択

## 電源を入れる

---

携帯電話の上部の電源ボタンを長押しします。

## キーパッドのロック解除

---

MPo2のキーパッドは初期設定により、30秒後に自動的にロックされます(ロック中は画面が暗くなります)。ロックを解除するには、電源ボタンを押した後に**Punkt**キーを押してください。自動ロック設定を変更するには:

- **Punkt**キーを押して、メインメニューにアクセスしてください。
- スクロールして [設定] を選択します。
- [環境設定]、続けて[自動ロック] を選択し、お好みの設定を選びます。

## バッテリー & 信号レベル

---

MPo2の通常のホーム画面には、バッテリーや受信アンテナの表示はありません。ただし、バッテリーの残量が20%以下になったときは、警告が表示されます。受信状況が悪い場合も、同様に表示されます。

Upキーを押してステータスメニューにアクセスすることで、バッテリー残量と信号レベルをいつでも確認できます。

## パスコードの設定

---

ホーム画面から**Punkt**キーを押し、メインメニューにアクセスします。

- [設定] を選択して、**Punkt**キーを押します。
- [セキュリティ] を選択して、**Punkt**キーを押します。
- [パスコード] を選択して、**Punkt**キーを押してください。

## デザリングのためのWi-Fiパスワードのを見つけ方

---

ホーム画面から**Punkt**キーを押し、メインメニューにアクセスします。

- [設定] を選択して、**Punkt**キーを押します。
- [デザリング] を選択して、**Punkt**キーを押します。
- [パスワード] を選択して、**Punkt**キーを押してください。

## 連絡先のインポート

---

連絡先は、vCard形式 (\*.vcf) でインポートできます。

# Bluetooth経由でAndroidデバイスからのインポート

- 移動元のデバイスのBluetoothを起動します。
- MPO2のBluetoothを起動するには:
- ホーム画面からUpキーを押し、ステータスメニューにアクセスします。
  - [Bluetoothはオフです]までスクロールします。
  - Punktキーを押してBluetoothをオンにします。
  - Backキーを押してホーム画面に戻ってください。
- Androidデバイス上での操作:
  - 移動元デバイスの連絡先アプリケーションから、共有する連絡先(またはすべての連絡先)を選択します。
  - 共有を選択します。
  - [Bluetooth経由でファイルを送る]を選択します。
  - デバイスに表示されたリストから、MPO2を選択してください。
- '受信ファイル <filename.vcf>' の通知がMPO2に表示されます。
  - [承諾]を選択します。
  - Contactsキーを押します。
  - [連絡先の管理]を選択して、Punktキーを押します。
  - [連絡先の復元]を選択し、Punktキーを押して <filename.vcf> を表示します。
  - Punktキーを押して、連絡先の復元上の"はい"を選択します。
  - Punktキーを押して確定します。
- 連絡先はMPO2の連絡先にインポートされます。
- 消費電力の節約のため、必要に応じて両方のデバイスのBluetoothをオフにしてください。

# USB経由でMacやWindowsパソコンからインポートする

Macからインポートする場合、MacからAndroid用のファイル転送アプリケーションがインストールされていることを確認してください。(例:

<https://www.android.com/filetransfer/>)

- 付属のUSB-Cケーブルを使用して、MPo2をパソコンに接続してください。
- MPo2のホーム画面からUpキーを押して、ステータスメニューにアクセスしてください。
- [USB接続]の項目でPunktキーを押して、[充電のみ]から[同期モード]へ変更します。

## Mac

- 適切なアプリケーションを開いて(連絡先、Outlook、Gmailなど)選択し、連絡先(またはすべての連絡先)をvCard形式でエクスポートしてください。
- ファイルに名前をつけて(<filename.vcf>)、デスクトップに保存してください。
- Macのファイル転送アプリケーションを起動してください(自動で開始しない場合)。
- 転送アプリケーション上で、MPo2のContactsフォルダを開きます。Contactsフォルダが見つからない場合、ルートにContactsフォルダを作成します: Android File Transfer上で[File]>[New Folder]を選択し、名前を"Contacts"と入力します。
- vCardファイルをMacからMPo2のContactsフォルダにコピーしてください。
- MPo2上での操作:
  - 連絡先メニューから[連絡先の管理]>[連絡先の復旧]><filename.vcf>を選択します。
  - 転送されたvCardファイル<filename.vcf>を選択します。
  - Punktキーを押して確定すると、連絡先がインポートされます。
- MPo2を取り外します。

## Windows

- 適切なアプリケーションを開いて (連絡先、Outlook、Gmailなど) 選択し、連絡先 (またはすべての連絡先) をvCard形式でエクスポートしてください。
- ファイルに名前をつけて <filename.vcf> 、Windowsのデスクトップに保存してください。
- MPO2のストレージを探して (PC\MPO2\Internal shared storage) 連絡先フォルダを開きます。
- vCardファイルをWindowsデスクトップからMPO2のContactsフォルダにコピーしてください。
- MPO2上での操作:
  - 連絡先メニューから [連絡先の管理]>[連絡先の復旧]><filename.vcf> を選択します。
  - 転送されたvCardファイル <filename.vcf> を選択します。
  - Punktキーを押して確定すると、連絡先がインポートされます。

## MPO2のファームウェアのアップデート

この手順では、SIMカードを挿入する必要はありません。

- MPO2が十分にチャージされている (少なくとも50%) ことを確認してください。
- MPO2のロックを解除してください。
- Punktキーを押してメインメニューにアクセスします。
- [設定]にスクロールして、再度Punktキーを押してください。
- [接続]を選択してください。
- スクロールして [Wi-Fi] を選択してください。
- 使用可能なネットワークに接続します。
- Endキーを押してホーム画面に戻ります。
- Punktキーを押してメインメニューにアクセスします。
- スクロールして [設定] を選択してください。
- スクロールして [情報] を選択してください。
- スクロールして [ファームウェア] を選択してください。
- スクロールして [アップデートを確認] を選択してください。
- 新しいソフトウェアがインストールされ、MPO2が再起動されます。

Thank you!

punkt.ch  
info@punkt.ch

Twitter @punkt  
Instagram @punktdesign

**Punkt.**