
The Punkt. MPo2: Wichtige Benutzerinformationen

Tastatur



Up

- Springt in einer Liste nach oben
- Bewegt den Cursor bei der Texteingabe nach links
- Erhöht die Zahlen
- Wechselt zwischen Buchstaben und Ziffern im Text
- Auf dem Startbildschirm: Öffnet das Statusmenü
- Langes Drücken springt an den Anfang des Textes oder an den Anfang der Menüs
- Bewegt den Cursor bei der Texteingabe nach links



Punkt.

- Auf dem Startbildschirm: Öffnet das Hauptmenü
- Wählt die hervorgehobene Option aus
- In einem Nachrichtenthread: Startet die Erstellung einer neuen Nachricht



Down

- Springt in einer Liste nach unten
- Bewegt den Cursor bei der Texteingabe nach rechts
- Verringert die Anzahl
- Auf dem Startbildschirm: Öffnet das Benachrichtigungsmenü
- Langes Drücken: Springt zum Ende der Menüs und zum Ende des Textes



Contacts

- Auf dem Startbildschirm: Öffnet die Kontaktliste
- Langes Drücken auf dem Startbildschirm: Fügt einen neuen Kontakt hinzu



Messages

- Auf dem Startbildschirm: Öffnet das Menü Nachrichten
- Wenn eine Nummer oder ein Kontakt ausgewählt ist: Sendet eine Nachricht an diese Nummer oder diesen Kontakt
- Langes Drücken auf dem Startbildschirm: Erstellt eine neue Nachricht
- Sendet eine vorlagenbasierte Nachricht an jemanden, der Sie anruft

For further information please contact:

info@punkt.ch

Tel +41 91 924 9003

www.punkt.ch

Follow us on Twitter @punkt

Follow us on Instagram @punktdesign

Punkt.



Send

- Startet einen Anruf
- Beantwortet einen Anruf
- Setzt einen Anruf in die Warteschleife
- Auf dem Startbildschirm: Ruft den Anrufverlauf auf
- In einem Einstellungsmenü: speichert die Einstellungen
- Langes Drücken auf einen eingehenden Anruf: Beantwortet das Telefon mit aktivierter Freisprechoption



Back

- Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
- Löscht einen Buchstaben / Zahl



End

- Beendet ein Gespräch
- Lehnt einen Anruf ab
- Kehrt zum Startbildschirm zurück
- Langes Drücken auf dem Startbildschirm: Schaltet das Telefon aus



Number keys
(1 to 9)

- Langes Drücken auf dem Startbildschirm: Verwendet eine Verknüpfung
- Langer Druck auf 1: Wählt die Voicemail
- Gibt eine Zahl oder einen Buchstaben ein



Zero

- Fügt bei der Texteingabe ein Leerzeichen ein
- Gibt bei der Eingabe von Zahlen eine Null ein
- Gedrückt halten, wenn Sie eine Telefonnummer eingeben: Fügt ein + -Symbol ein



Star

- Zeigt die Symbolliste bei der Texteingabe an
- Gibt Symbole ein, zum Beispiel +, wenn Sie eine Telefonnummer eingeben
- Während eines Anrufs gedrückt halten: Schaltet das Telefon stumm
- Langes Drücken bei Message Eingabe: Wählt Emoticons aus



Hash

- Ändert den Eingabemodus bei der Texteingabe: Wechselt zwischen Vorhersagemodus, Multi-Tap-Modus und Zahlen
- Langes Drücken bei Message Eingabe: wählt die Sprache aus

Anschalten

Halten Sie die Ein / Aus-Taste oben am Telefon gedrückt.

For further information please contact:

info@punkt.ch

Tel +41 91 924 9003

www.punkt.ch

Follow us on Twitter @punkt

Follow us on Instagram @punktdesign

Punkt.

Entsperren der Tastatur

Die Tastatur des MP02 wird standardmäßig nach 30 Sekunden automatisch gesperrt (wenn sie gesperrt ist, wird der Bildschirm schwarz). Entsperren: Drücken Sie kurz die Ein / Aus-Taste und dann die Punkt-Taste.

So ändern Sie die Einstellung für die automatische Sperre:

- Drücken Sie die Punkt-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Blättern Sie nach unten und wählen Sie Einstellungen.
- Wählen Sie in den Einstellungen Voreinstellungen und dann Auto-Lock und wählen Sie die gewünschte Option

Batterie- und Signalpegel

Auf dem Home-Bildschirm des MP02 befinden sich keine permanenten Batterie- oder Signalanzeigen. Wenn jedoch die Batterieladung unter 20% fällt, wird eine Warnung angezeigt. Wenn das Signal niedrig ist, wird dies ebenfalls angezeigt.

Sie können den Batterie- und Signalpegel jederzeit überprüfen, indem Sie die Aufwärtspfeiltaste drücken und auf das Statusmenü zugreifen.

PIN code einstellen

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Punkt-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die Punkt-Taste.
- Wählen Sie Sicherheit und drücken Sie die Punkt-Taste.
- Wählen Sie PIN code und drücken Sie die Punkt-Taste.

Finden des WAP-Passworts für das Tethering

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Punkt-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die Punkt-Taste.
- Wählen Sie Tethering und drücken Sie die Punkt-Taste.
- Wählen Sie Passwort und drücken Sie die Punkt-Taste.

Kontakte importieren

Kontakte werden im vCard-Format (*.vcf) importiert.

For further information please contact:

info@punkt.ch

Tel +41 91 924 9003

www.punkt.ch

Follow us on Twitter @punkt

Follow us on Instagram @punktdesign

Punkt.

Importieren von einem Android- oder iOS-Gerät über Bluetooth

- Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Quellgerät.
- Bluetooth am MPO2 aktivieren:
 - Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Aufwärtspfeiltaste, um das Statusmenü aufzurufen.
 - Scrollen Sie nach unten, bis Bluetooth deaktiviert ist.
 - Drücken Sie die Punkt-Taste, um Bluetooth einzuschalten.
 - Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Auf dem Android / iOS-Gerät:
 - Wählen Sie in der Kontaktanwendung des Quellgeräts den Kontakt (oder alle Kontakte) aus, der im Kontaktprogramm des Quellgeräts freigegeben werden soll.
 - Wählen Sie Share.
 - Wählen Sie die Option zum Senden von Dateien über Bluetooth.
 - Wählen Sie MPO2 aus der Liste der angezeigten Geräte.
- Auf dem MPO2 wird eine Benachrichtigung über "Incoming File <Dateiname.vcf>" angezeigt:
 - Wählen Sie Akzeptieren.
 - Drücken Sie die Kontakttaste.
 - Wählen Sie Kontakte verwalten und drücken Sie die Punkt-Taste.
 - Wählen Sie Kontakte wiederherstellen und drücken Sie die Punkt-Taste, um <Dateiname.vcf> anzuzeigen.
 - Drücken Sie die Punkt-Taste und wählen Sie unter Kontakte wiederherstellen die Option Ja.
 - Drücken Sie zur Bestätigung die Punkt-Taste.
- Ihre Kontakte werden jetzt in die MPO2-Kontakte importiert.
- Schalten Sie auf beiden Geräten bei Bedarf Bluetooth aus, um Strom zu sparen.

For further information please contact:

info@punkt.ch

Tel +41 91 924 9003

www.punkt.ch

Follow us on Twitter @punkt

Follow us on Instagram @punktdesign

Punkt.

Import von einem Mac oder Windows-PC über USB

Wenn Sie von einem Mac importieren, stellen Sie sicher, dass eine Mac-to-Android-Dateiübertragungsanwendung installiert ist (z. B. <https://www.android.com/filetransfer/>).

- Verbinden Sie den MPO2 mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit dem PC.
- Drücken Sie auf der Startseite des MPO2 die Aufwärtspfeiltaste, um das Statusmenü aufzurufen.
- Drücken Sie unter USB-Verbindung die Punkt-Taste, um von Nur Laden in den Synchronisationsmodus zu wechseln.

Mac

- Öffnen Sie das entsprechende Programm (Kontakte, Outlook, Gmail usw.) und wählen Sie den Kontakt (oder alle Kontakte) im vCard-Format aus und exportieren Sie ihn.
- Geben Sie der Datei einen Namen (<Dateiname.vcf>) und speichern Sie sie auf dem Desktop.
- Starten Sie die Mac-Dateiübertragungsanwendung (wenn sie nicht automatisch gestartet wurde).
- Suchen Sie den Kontakteordner. Wenn der Ordner Kontakte nicht aufgeführt ist, erstellen Sie einen neuen Ordner im Stammverzeichnis und nennen Sie ihn Kontakte: Android-Dateiübertragung: Datei> Neuer Ordner. Geben Sie dann den Namen 'Kontakte' ein.
- Kopieren Sie die vCard-Datei vom Mac in den Ordner "MPO2 Contacts".
- Auf dem MPO2:
 - Gehen Sie zu Kontakte> Kontakte verwalten> Kontakte wiederherstellen <Dateiname.vcf>.
 - Wählen Sie die vCard-Datei <Dateiname.vcf> aus, die gerade übertragen wurde.
 - Drücken Sie zur Bestätigung die Punkt-Taste. Ihre Kontakte werden dann importiert.
- Trennen Sie den MPO2.

For further information please contact:

info@punkt.ch

Tel +41 91 924 9003

www.punkt.ch

Follow us on Twitter @punkt

Follow us on Instagram @punktdesign

Punkt.

Windows

- Öffnen Sie die entsprechende Anwendung (Outlook, Gmail usw.) und wählen Sie den Kontakt (oder alle Kontakte) im vCard-Format aus und exportieren Sie ihn.
- Geben Sie der Datei einen Namen <Dateiname.vcf> und speichern Sie sie auf dem Windows-Desktop.
- Suchen Sie den Speicherbereich des MPo2 (PC \ MPo2 \ Interner gemeinsam genutzter Speicher \ Kontakte) und öffnen Sie den Ordner Kontakte
- Kopieren Sie die vCard-Datei von Windows Desktop in den Ordner "MPo2 Contacts".
- Auf dem MPo2:
 - Gehen Sie zu Kontakte > Kontakte verwalten> Kontakte wiederherstellen <Dateiname.vcf>.
 - Wählen Sie die vCard-Datei <Dateiname.vcf> aus, die Sie gerade übertragen haben.
 - Drücken Sie zur Bestätigung die Punkt-Taste. Ihre Kontakte werden dann importiert.

Aktualisieren der Firmware des MPo2

Es ist nicht erforderlich, eine SIM-Karte einzulegen, um dieses Verfahren auszuführen.

- Stellen Sie sicher, dass der MPo2 ausreichend geladen ist (mindestens 50%).
- Entsperren Sie das Telefon.
- Drücken Sie die Punkt-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Blättern Sie zu Einstellungen und drücken Sie die Punkt-Taste erneut.
- Wählen Sie Connectivity aus und drücken Sie.
- Blättern Sie nach unten und wählen Sie WLAN.
- Verbinden Sie sich mit einem verfügbaren Netzwerk.
- Drücken Sie die Ende-Taste, um zur Startseite zurückzukehren.
- Drücken Sie die Punkt-Taste.
- Blättern Sie nach unten zu und wählen Sie Einstellungen.
- Blättern Sie nach unten und wählen Sie Info.
- Blättern Sie nach unten und wählen Sie Firmware.
- Blättern Sie zu und suchen Sie nach Auf Update prüfen.
- Die neue Software wird installiert und der MPo2 wird neu gestartet.

For further information please contact:

info@punkt.ch

Tel +41 91 924 9003

www.punkt.ch

Follow us on Twitter @punkt

Follow us on Instagram @punktdesign

Punkt.